



### Pulsador de alarma

#### EExCP3A/B-PB

Desbloqueo manual



Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE A
BExCP3A-PB-ST-NL-RD	250 c.a. máx. 50 c.c. máx.	5 máx. c.a. 1 máx. c.c.
BExCP3B-PB-ST-NL-RD-24V	24 c.c.	1 máx. c.c.

#### Protección Explosión:

(BExCP3A-PB)	II 2G Ex e d IIC T6 Gb II 2D Ex t IIIC T60°C Db
(BExCP3B-PB)	II 2G Ex e d mb IIC T4 Gb II 2D Ex t IIIC T70°C Db

**Aprobación:** SIRA 09ATEX3286X

**Instalación:** Respetar normas EEx

**Dimensiones:** (Altura x Ancho x Profundidad): 98 mm x 95 mm x 101,7 mm

**Construcción:** Aluminio fosfatado de grado marino LM6 libre de cobre

**Fijación:** Mural

**Entradas cable:** 2 x M20 en la parte superior del avisador

1 x M20 en la parte lateral del avisador

**Terminal:** Regleta de conexión con entrada y salida

BExCP3A-PB: contacto conmutado NC, NA, C (libre de potencial)

BExCP3B-PB: contacto conmutado NC, NA, C (libre de potencial) con resistencia final de línea

**Sección cable:** De 0,5 hasta máx. 4 mm<sup>2</sup>

