



Serie 22

PZ22



Avisador mixto (tras cuadro) Ø 22,5 mm
Luz intermitente LED - sonido intermitente

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC2224Z <input type="checkbox"/>	24 c.c.a.	20-80	50/60
FC22230Z <input type="checkbox"/>	230 c.a.	18-30	50/60

▲ Apliquen el código de color: **A** **R**

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 65 mm
 Construcción: Base: ABS negro
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: 1,5 mm²
 Salida de sonido: frontal
 Vida eléctrica: 30.000 h

